

Tagalarm "plus"

Überwachen von Notausgangs-, Panik oder Zutritts Türen



Eigenschaften

- Vorprogrammierte Einstellungen für die Bedienung mit Schlüsselschalter
- Türfreigabe, Tür- offen Überwachung, Scharf-/ Unscharfschaltung, Alarmquittierung & Rückstellung
- Werkeinstellungen: Kurzzeitfreigabe 15s, Überwachungszeit 15s, Voralarmzeit 15s, Alarmzeit 60s, Langzeitfreigabe 60s & Dauerfreigabe möglich (individuelle Einstellungen auf Anfrage)
- 4 Eingänge für Bedienung, Drückerkontakt, Türkontakt & Sabotage oder Sperren
- 1 Relais für Zutritt
- 1 Relais für Alarm
- LED-Anzeige für Betriebs- & Alarmzustände
- Multifunktionale Signalgeber über Bus anschliessbar
- Modbus für Steuerung & Visualisierung
- Schlüsselschalter Bedienungen für Innen- & geschützte Aussenanwendungen
- 4-Draht-Verdrahtung:
2 Drähte für Betriebsspannung 12VDC oder 24VDC & 2 Drähte für den RS485-Bus bis 1000m

Mit dem Tagalarm überwachen Sie alarmgesicherte Türen und können diese freischalten.

Die Bedienung erfolgt dabei mittels Schlüssel. Die Tür kann in Fluchrichtung jederzeit geöffnet werden.



Wir empfehlen:

Eine Notstromversorgung für permanente Systemüberwachung.

Das "AMZ Tagalarm & Zutrittssystem" für erweiterte Objektüberwachung.

Das "Zutrittssystem plus" für Zutritt ohne Überwachung.

Tagalarm "plus"

Steuerungen mit Bedienung (für geschützte Innenanwendung)

- TA21-RP32-ST23 Tagalarm "plus" RZ BUS, uP weiss, 2x1
- TA21-RP32-ST03 Tagalarm "plus" RZ, uP weiss, 2x1
- TA21-RP32-ST02 Tagalarm "plus" PZ, uP weiss, 2x1



Steuerungen ohne Bedienung (für geschützte Innenanwendung)

- TA11-RP32 Tagalarm "plus" Steuerung, uP weiss, 1x1
- TA-RP32-DIN Tagalarm "plus" Steuerung, DIN-Schienenmontage
- TA-NTLG12-RP32 Tagalarm "plus" Zentrale 12VDC, b=270mm (Gehäuse mit Steuerung & Netz-Ladeteil)
- TA-NTLGM24-RP32 Tagalarm "plus" Zentrale 24VDC, b=380mm (Gehäuse mit Steuerung & Netz-Ladeteil)



Bedienungen für Innen- & Aussenanwendungen

- ST11-23 Schlüsselschalter RZ BUS, uP 1x1 weiss
 - ST11-03 Schlüsselschalter RZ, uP 1x1 weiss
 - ST11-02 Schlüsselschalter PZ, uP 1x1 weiss
- Auch in robust (aP & uP) erhältlich.



Zubehör

- MSA11-12.1 Multi-Signalgeber akustisch, weiss, uP
- MSAO11-12.1 Multi-Signalgeber akust/opt. weiss uP
- Auch in robust (aP & uP) erhältlich.
- 91060D Hinweiskleber «Elektronisch überwacht», 75x50mm
- 91036D Hinweiskleber «Alarmgesichert», 152x100mm
- APR1-W55 aP-Rahmen BSW 1x1, weiss
- APR2-W55 aP-Rahmen BSW 2x1, weiss
- SG13AP-1X1/97.8 Schutzgehäuse Edelstahl 1x1, aP
- SG13UP-1X1/50 Schutzgehäuse Edelstahl 1x1, uP
- NTL127 Netz-Ladeteil 100-240VAC, 13.8VDC, 7A, DIN-Schienenmontage
- NTL2435N Netz-Ladeteil 100-240VAC, 27.6VDC, 3.5A, DIN-Schienenmontage
- KAB2X2+2(0.5) Kabel hochflexibel, 2x2x0.22mm² + 2x0.5mm²
- KAB2X2+2(0.75) Kabel hochflexibel, 2x2x0.22mm² + 2x0.75mm²
- ABKAB2X2+2HAL Kabel abgeschirmt, 2x2x0.22mm² + 2x0.75mm², HAL
- ABKAB1X2+2 Kabel abgeschirmt, 1x2x0.22mm² + 2x0.5mm²

